
ASSOCIER LE DIFFUSEUR DGI005-R AU RELAIS RADIO AJAX

PRESENTATION DU RELAIS AJAX



1. Antenne
2. Bornes d'alimentation
3. Bornes de contact
4. Bouton de fonction
5. Indicateur LED




QRcode Relais

1. BRANCHER LE CONNECTEUR 4 FILS AU RELAIS RADIO AJAX :

Relier le fil rouge du connecteur à la borne + du relais AJAX
Relier le fil noir du connecteur à la borne - du relais AJAX
Relier le fil blanc du connecteur à une borne RELAY du relais AJAX
Relier le fil blanc du connecteur à une borne RELAY du relais AJAX





Batterie 9V



2. RELIER LE CONNECTEUR DU RELAIS AU CONNECTEUR DU DIFFUSEUR DGI005-R

Insérer le connecteur male du relais AJAX dans le connecteur femelle interne du diffuseur

3. METTRE SOUS TENSION LE RELAIS AJAX :

Installer la batterie carré 9V NiMh sur son connecteur en haut à gauche du diffuseur
Alimenter le diffuseur à une prise électrique via son jack d'alimentation

4. APPAIRER LE RELAIS AJAX DE VOTRE DIFFUSEUR A VOTRE CENTRALE AJAX :

Lancer l'application AJAX sur votre téléphone
Cliquer sur la centrale AJAX que vous souhaitez appairer au relais sans fil
Cliquer sur l'onglet DISPOSITIFS en bas à droite
Faire défiler la liste des appareils installés jusqu'en bas et cliquer sur AJOUTER UN DISPOSITIF
Cliquer sur ID Appareil et scanner le QR code du relais AJAX ou rentrer directement le code ID
Donner un nom au relais AJAX (ex : DIFFUSEUR GAZ)
Indiquer le nom de la pièce ou sera installé le diffuseur (ex : SALON)
Cliquer sur AJOUTER puis appuyer à l'aide d'une petit tourne-vis sur le bouton de fonction (4) du relais AJAX
Le relais AJAX apparait sur la liste des appareils installés
Paramétrer le relais en cliquant sur la roue dentée dans l'application et mettre le relais en mode impulsion et rentrer un temps de 6s
Tester l'activation du diffuseur en cliquant sur l'icône activation du relais AJAX
Le poussoir du diffuseur sort 6 secondes puis rentre automatiquement.
Scratcher le relais AJAX dans le diffuseur

5. POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez synchroniser votre diffuseur avec un périphérique de votre alarme AJAX de type détecteur d'ouverture ou détecteur de présence en créant un scénario de déclenchement.
Pour plus d'information rendez-vous sur le site internet AJAX : Manuel utilisateur Relay Jeweller | Assistance Ajax Systems