

Tag


Badge sans contact pour gérer les modes de sécurité

Vendu par paquets de 3, 10 ou 100 unités



Accès pratique au système

- Un badge Tag peut être associé à 13 systèmes Ajax.
- Définissez le nom et les permissions d'accès pour chaque badge dans l'application Ajax.
- Modifier les autorisations d'accès des badges Tag en temps réel : révoquer, restreindre, modifier ou étendre l'accès des utilisateurs aux systèmes et aux groupes de sécurité.
- Chaque action est enregistrée dans le journal des événements, fournissant ainsi un historique des interactions du système.



Connexion et configuration

- Le badge Tag est ajouté au système via l'application en présentant le badge au clavier dans le menu des paramètres.
- Les paramètres d'accès peuvent être modifiés à distance.



Résistance au sabotage

- Protection contre la copie.
- Chiffrement triple DES et chiffrement matériel AES avec une clé 128 bits.
- Confirmation de l'autorisation. Cette fonction permet de configurer l'authentification à deux facteurs pour contrôler les modes de sécurité du système, qui requiert à la fois un code d'accès et un badge Tag pour l'autorisation.

Pass. Même dispositif, mais sous une forme différente.

Carte sans contact pour gérer les modes de sécurité.



1 2 3

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont mutuellement compatibles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Compatibilité KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller	Autorisation sans contact Technologies de communication DESFire® Norme de fonctionnement ISO 14443-A (13.56 MHz) Chiffrement Chiffrement triple DES Chiffrement matériel AES avec une clé 128 bits	Caractéristiques clés Utilisateurs assignés Nom et autorisations d'accès pour chaque badge dans une application Ajax Centrales Ajax jusqu'à 13 en mémoire	Protection anti-sabotage Authentification Protection contre l'interception des signaux
Boîtier Couleur Noir Blanc Dimensions 45 × 32 × 0,6 mm 1,77" × 1,26" × 0,03" Poids 7 g 0,2 oz Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Kit complet 3, 10 ou 100 dispositifs (en fonction du kit) Guide de démarrage rapide		



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/access-devices/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems